

# W I L C O M M

## 状況確認と再送信

AS0007 (Last Update : 2002/5/7)

WilComm AS400 V7.15  
© Copyright 2000  
K.I.S.S. Inc.



## 実行状況の照会

コマンドラインから、GO W と入力して実行キーを押します。  
WilComm のメニューが表示されます。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MN000701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WILCOMM スプールファイル配布管理システム | システム : S103GWMM |
| 次の中から 1 つを選んでください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>1. 新規メッセージの作成</li><li>2. メッセージ・リストの表示</li><li>3. ディレクトリー照会</li><li>4. ディレクトリー・メンテナンス</li><li>5. WILPLEX ユーザーへの AS/400 メッセージ送信</li><li>6. 世界時計</li><li>7. クイック・メッセージ表示</li><li>8. クイック送信</li><br/><li>11. ウィルスプール・ユーティリティ</li><br/><li>40. ウィルコム OUTQ インターセプター・メニュー</li><br/><li>50. スプールファイル・インターフェース・メニュー</li></ul> |                          |                 |
| 選択項目またはコマンド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 続く ...          |
| ==> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                 |
| F3= 終了   F4=プロンプト   F9=コマンドの複写   F12= 取消し   F13=1-ザ・ポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                 |
| F16=AS/400 メインメニュー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                 |
| (C) 著作権 WILKINSON COMPUTER SERVICES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | VSN : 7.11      |

コマンドラインに 2 を入力して実行キーを押します。

送信した印刷物の状況画面が表示されます。

|                                                              |                                     |         |           |         |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|
| フォーマット: 1                                                    | QSECOFR                             | WILCOMM | メッセージ・リスト | 10:51AM | 0/07/27 |
| メッセージ                                                        | 件名                                  |         |           | 状況      |         |
| _ MSG01692                                                   | WILCOMM インターセプター : FAX 装置           |         |           | FAX     | 送信済     |
| _ MSG01693                                                   | <R> 54087683                        |         |           | FAX     | 送信済     |
| _ MSG01694                                                   | WILCOMM インターセプター : FAX 装置           |         |           | FAX     | 送信済     |
| _ MSG01695                                                   | WILCOMM インターセプター : 132 桁            |         |           | E-M     | 送信済     |
| _ MSG01696                                                   | WILCOMM インターセプター : 132 桁            |         |           | E-M     | 送信済     |
| _ MSG01697                                                   | WILCOMM インターセプター : FAX 装置           |         |           | FAX     | 送信済     |
| _ MSG01698                                                   | インボイス                               |         |           | FAX     | 送信済     |
| _ MSG01699                                                   | WILCOMM インターセプター : PDF 変換           |         |           | E-M     | 送信済     |
| _ MSG01700                                                   | NABA@KISS21.CO. 00/07/24 CSV ファイル送信 |         |           | E-M     | 送信済     |
| _ MSG01701                                                   | WILCOMM インターセプター : FAX 装置           |         |           | FAX     | 送信済     |
| _ MSG01702                                                   | WILCOMM インターセプター : PDF 変換           |         |           | E-M     | 送信済     |
| _ MSG01703                                                   | NABA@KISS21.CO. 00/07/25 CSV ファイル送信 |         |           | E-M     | 送信済     |
| _ MSG01704                                                   | <R> 33538670                        |         |           | FAX     | 送信済     |
| _ MSG01705                                                   | WILCOMM インターセプター : PDF 変換           |         |           | E-M     | 送信済     |
| _ MSG01706                                                   | WILCOMM インターセプター : FAX 装置           |         |           | FAX     | 送信済     |
| _ MSG01707                                                   | NABA@KISS21.CO. 00/07/25 CSV ファイル送信 |         |           | E-M     | 送信済     |
| 1= 編集 2= 変更 3=北 - 4= 削除 5= 表示 6= 印刷 7=アドレス 8= 送信 9= 保留 0= 開放 |                                     |         |           |         |         |
| F3= 終了 F4=メッセージ 表示 F5= 最新表示 F6= 新規作成 F7=フォーマット 選択            |                                     |         |           |         |         |
| F8=ディレクトリ F9=ユーザー オプション F10=フィルター F11= 表示切替 F12= 前画面         |                                     |         |           |         |         |
| (C) 所有権 WILKINSON COMPUTOR SERVICE メルボルン オーストラリア 1987-2000   |                                     |         |           |         |         |
| WILCOMM/400 バージョン 7.10                                       |                                     |         |           |         |         |
| ... 新規メッセージの作成には F13 を押して下さい。                                |                                     |         |           |         |         |

一覧は、印刷物の所有者毎に処理した順に表示されます。  
この画面では、処理されたスプール単位の状況が表示されます。

状況が、"E-M 送信済"、"FAX 送信済"、"MS- 送信済"以外の場合は、何らかのエラーが  
起きている状況ですので、ページ毎の状況を確認して下さい。

"E-M 送信済 <F"と表示されている場合は、全てのページが配信されていないことを示しています。  
例えばスプールが3ページあり、1ページ目、2ページ目は送信できたけれども3ページ目が送信  
できなかったような場合に表示されます。

この時に3ページ目を再送信し、成功すると"E-M 送信済 >R"と表示が更新されます。

"E-M 送信済 >R"は、全てのページの再送信を行い成功した場合に表示されますので、エラーの  
ページが残っている場合は、"E-M 送信済 <F"の表示のままになります。

メッセージ番号の左側のオプション入力欄に、X を入力して実行キーを押します。

ページ毎の状況確認画面が表示されます。

|              |            |                 |           |         |         |
|--------------|------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| フォーマット: P    | WILCOMM    | インターセプター        | : DEMOFAX | 11:14AM | 0/07/27 |
| OPT ページ サービス | 件名 / 宛先    | MSGID: MSG01709 |           | 状況      |         |
| — 1 FAX      | 0354087683 |                 |           | 送信済     |         |
| — 2 FAX      | 0354087683 |                 |           | 送信済     |         |
| — 3 FAX      | 0354087683 |                 |           | 送信済     |         |
| — 4 FAX      | 0354087683 |                 |           | 送信済     |         |

フォーマット 及び オプション の詳細は ヘルプキー F3= 終了 F5= 再表示 F11= 表示切替

FAX 送信処理が開始されると、件名 / 宛先欄に、送信先の FAX 番号が表示されます。  
送信に失敗したページは、この画面から再送信することができます。

再送信を行いたい場合、該当ページのオプション入力欄に R を入力して実行キーを押します。

フォーマット欄に P を入力するとページ毎のステータス画面になります。  
フォーマット欄に E を入力するとエラーのページのみ抽出されて表示されます。

再送信の指定画面が表示されます。

|                                                       |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| QSECOFR                                               | WILCOMM - 再処理要求 | 11:18AM 0/07/27 |
| MSG: MSG01709                                         |                 |                 |
| ページ: 1 0354087683                                     |                 |                 |
| 再送信するページ数( このページを含む ): <u>1</u> ( 最終ページまで送信するなら 9999) |                 |                 |
| OR 全てを再送信なら Y を入力 <u>  </u>                           |                 |                 |
| 新規配信 アドレス: <u>0354087683</u>                          |                 |                 |
| オリジナル 詳細: <u>          </u>                           |                 |                 |
| アドレス: 0354087683                                      |                 |                 |
| ステータス: 送信済                                            |                 |                 |
| ワイヤードセクション: WF 132                                    |                 |                 |
| サービス: FAX                                             |                 |                 |
| 送信情報: 11:07:14 27/07/00                               |                 |                 |
| 処理 MSG:                                               |                 |                 |
| 補足: ¥00/07/27 11:05:28¥64¥4¥2¥1                       |                 |                 |
| 追加情報: <u>          </u>                               |                 |                 |
| F10= 継続                                               |                 | F12= 戻る         |

再送信するページ数の欄は、このページ以降、何ページ分を再送信するかを指定します。  
FAX 番号に誤りがあった場合は、新規配信アドレス欄に正しい FAX 番号を入力して下さい。  
F10 キーを押すと再送信されます。



メッセージ・リストに表示させる項目を選択して下さい。

表示メッセージ・タイプ

ローカル・メッセージ：(フォーマット 1 ~ 7)                      表示 (ブランク/Y)

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 送信中 .....          | <u>Y</u> |
| 配布確定待ち .....       | <u>Y</u> |
| 宛名確定 ( 未送信 ) ..... | <u>Y</u> |
| 宛先不明 .....         | <u>Y</u> |
| 転送済み .....         | <u>Y</u> |

受信 メッセージ：(フォーマット I か J)

|              |          |
|--------------|----------|
| 転送前 .....    | <u>Y</u> |
| 転送中 .....    | <u>Y</u> |
| 追加要求無し ..... | <u>Y</u> |
| 回線不良 .....   | <u>Y</u> |

検索

検索する文字列を入力して下さい。 :

英大文字 / 小文字の無視 (N/Y): Y    置換可能文字 : \*

検索 メッセージ・テキスト N

ユーザ - の組合せ

著作者 : \*ALL

アドレス : \*ALL

送信者 : \*ALL

作成者 : \*ALL

オーナー : \*ALL

ロールアップで次のオプション設定画面へ      F12= 前画面

画面左下オーナーの欄にユーザープロフィールを指定すると、指定されたユーザーが処理したメッセージだけがリストに表示されます。  
PageDown キーを押します。

表示 メッセージ 番号 (\*-ワイルドカード):

タイムレンジ

|                  | 日付    | 時刻    |    | 日付    | 時刻    |
|------------------|-------|-------|----|-------|-------|
| メッセージ の作成 .....  | _____ | _____ | TO | _____ | _____ |
| 最終内部送信 .....     | _____ | _____ | TO | _____ | _____ |
| 送信済 / 送信予定 ..... | _____ | _____ | TO | _____ | _____ |

(システム 日付の形式で入力。24 時間時計。ブランク は最大最小を自動設定 )

表示順

昇順表示 (A)、降順表示 (D).....: D

プリント オプション

メッセージ 印刷の時の印刷 オプション:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| メッセージ テキスト の印刷のみ .....        | 1 |
| メッセージ テキスト と ヘッダー 情報の印刷 ..... | 2 |
| システム 詳細の印刷 .....              | 3 |

—

ロールダウンで前のオプション設定画面へ F12= 前画面

画面中段の表示順にDを入力すると、新しいメッセージから順にメッセージリストへ表示されるようになります。