

W I L C O M M

複数 WilCommServer セットアップ方法

OTH003 (Last Update : 2005/12/08)

WilComm AS400 V7.15

© Copyright 2000

K.I.S.S. Inc.



本解説書は、WilCommAS (AS/400) 1 つに対して、WilCommServer (PC Server) を複数台 (最大 9 9 台) 設置するための設定方法を解説します。

注意：WilCommServer (PC Server) は個々にライセンスが必要になります。

目 次

WilCommAS (AS/400) の設定方法	3 頁
WilCommServer (PC Server) の設定方法	8 頁

【WilCommAS (AS/400) の設定方法】

1. ユーザーQSECOFR でサインオンします。
2. GO W で WilComm のメインメニューを表示させます。

MN001301

WILCOMM スプールファイル配布管理システム

システム : S103GWMM

次の中から 1 つを選んでください。

1. 新規メッセージの作成
2. メッセージ・リストの表示
3. ディレクトリー照会
4. ディレクトリー・メンテナンス
5. WILPLEX ユーザーへの AS/400 メッセージ送信
6. 世界時計
7. クイック・メッセージ表示
8. クイック送信
11. ウィルスプール・ユーティリティ
40. ウィルコム OUTQ インターセプター・メニュー
50. スプールファイル・インターフェース・メニュー

続く ...

選択項目またはコマンド

===>

F3= 終了 F4=プロンプト F9=コマンドの複写 F12= 取消し F13=1-ザ--ホート

F16=AS/400 メインメニュー

(C) 著作権 WILKINSON COMPUTER SERVICES

VSN : 7.15

3. コマンドラインに以下を入力し、実行します。

MN001301	WILCOMM スプールファイル配布管理システム	システム : S103GWMM
次の中から 1 つを選んでください。		
1. 新規メッセージの作成 2. メッセージ・リストの表示 3. ディレクトリー照会 4. ディレクトリー・メンテナンス 5. WILPLEX ユーザーへの AS/400 メッセージ送信 6. 世界時計 7. クイック・メッセージ表示 8. クイック送信 11. ウィルスプール・ユーティリティ 40. ウィルコム OUTQ インターセプター・メニュー 50. スプールファイル・インターフェース・メニュー		
選択項目またはコマンド		続く ...
==> CHGDTAARA SERVERCOUNT NN		
F3= 終了 F4=プロンプト F9=コマンドの複写 F12= 取消し F13=1-ザ-ポート F16=AS/400 メインメニュー		

CHGDTAARA SERVERCOUNT nn

設置する WilCommServer (PC Server) の台数を数字で指定します。(最大 99)

4 . OUTQ の設定

MN001301	WILCOMM スプールファイル配布管理システム	システム : S103GWMM
次の中から 1 つを選んでください。		
1. 新規メッセージの作成 2. メッセージ・リストの表示 3. ディレクトリー照会 4. ディレクトリー・メンテナンス 5. WILPLEX ユーザーへの AS/400 メッセージ送信 6. 世界時計 7. クイック・メッセージ表示 8. クイック送信 11. ウィルスプール・ユーティリティ 40. ウィルコム OUTQ インターセプター・メニュー 50. スプールファイル・インターフェース・メニュー		
選択項目またはコマンド		続く ...
==> 40		
F3= 終了 F4=プロンプト F9=コマンド の複写 F12= 取消し F13=1-ザ → 検索		
F16=AS/400 メインメニュー		

WilComm のメニューからオプション 40 (ウィルコム OUTQ インターセプター・メニュー) を実行します。

MN001302

ウィルコム OUTQ インターセプター・メニュー

システム : S103GWMM

次の中から 1 つを選んでください。

1. 監視対象 OUTQ メンテナンス
30. WILCOMM スプールファイル配布管理システム
50. スプールファイル・インターフェース・メニュー
60. アプリケーション・コントロール・メニュー
70. WILCOMM セキュリティ・メニュー
80. デモンストレーション・メニュー
90. サイン・オフ

終了

選択項目またはコマンド

==> 1

F3= 終了 F4=プロンプト F9=コマンドの複写 F12= 取消し F13=1-ザ-ポート

F16=AS/400 メインメニュー

(C) 著作権 WILKINSON COMPUTER SERVICES

VSN : 7.15

オプション 1 (監視対象 OUTQ メンテナンス) を実行します。

WC0101	WILCOMM インターセプター 制御 ファイル メンテナンス	2/05/03 10:41:59
スペシフィック コード AA		
サービス 記述		
WILCOMM サービス コード		(WF/WM/WP/WD/WT/WA) (OR CT = COMTEXT)
出力待行列 ライブ ライ デフォルト サブスクライバ		
処理 サーバ ID SV1		
メッセージ 転送をする メッセージ オーナ		(N / Y (DFT=N))
処理後、 保管 / 削除の指定 保管出力待行列 ライブ ライ 保管日数		
F12= 戻る		F17= 行列作成

OUTQ (スペシフィックコード) の登録画面に新たに、「処理サーバーID」というフィールドが追加/表示されます。

処理サーバーID には、Wi lCommServer (PC Server) を識別するための3桁の識別子 (例: SV1,SV2 など) を設定します。

Wi lComm はスプールファイルをPC Server へ転送するためにトランザクションファイルを作成します。ここで指定された処理サーバーID が、このトランザクションファイルの拡張子となります。

上記画面の詳細説明については、マニュアル「アドレス設定ガイド」を参照

【WilCommServer (PC Server) の設定方法】

1. [スタート] / [プログラム] / [WilCommUniversal] / [WilCommConfig] を実行します。
2. [表示] / [ピックアップグループ] を実行します。
3. 下記の画面のようにピックアップするファイルを指定します。

ファイルを WilCommAS (AS/400) で指定した処理サーバーID を設定します。

注意：AS/400 のバージョンにもよりますが、AS/400 で指定された処理サーバーID の大文字 / 小文字と合わせて設定することをお奨めします。